

Contator DIL

Contatores até 1600A em AC-3
Contatores até 2450A em AC-1

Tamanhos iguais. Qualidade superior.

Contatores DC e AC do mesmo
tamanho só a Eaton faz.



EATON

Powering Business Worldwide

Potência para os negócios no mundo todo



Automotivo



Aeroespacial



Caminhões



Equipamentos Hidráulicos



Equipamentos Elétricos

A Eaton fornece energia para centenas de produtos atendendo a demanda mundial do mercado atual em constante mudança. Ajudamos nossos clientes do mundo todo a gerenciar a energia necessária para construções, aviões, caminhões, carros, maquinários e empresas em geral. Tudo feito para minimizar o consumo de recursos.

Transporte de próxima geração

A Eaton impulsiona o desenvolvimento de novas tecnologias - desde sistemas híbridos de emissão e transmissão até componentes de motores avançados - que reduzem o consumo de combustível e emissões em caminhões e carros.

Expectativas Elevadas

Continuamos a expandir nossas soluções e serviços para a indústria aeroespacial a fim de atender as necessidades das novas plataformas de aviação inclusive o ousado mercado de jatos leves e extra leves.

Ampliação de nosso potencial

Nossas soluções hidráulicas combinam serviços e suportes locais com um portfólio inovador de soluções para condução de fluidos a fim de atender as necessidades de projetos globais de infra-estrutura, inclusive barragens, canais e represas.

Potencialização de Construções e Negócios Ecológicos

O Electrical Group da Eaton é líder no fornecimento de soluções de controle e distribuição de energia elétrica de qualidade que otimizam a energia melhorando sua qualidade, segurança e confiabilidade. Nossas soluções oferecem um crescente portfólio de produtos e serviços ecológicos tais como auditorias de energia e monitoramento de consumo de energia em tempo real.

O Sistema de Energia em Corrente Alternada e Contínua (UPS) da Eaton, os acionamentos de velocidade variável e controles de iluminação ajudam conservar a energia e aumentar sua eficácia.



Compactos e com dimensões idênticas

Os contatores com tensão de comando em AC e DC tem tamanhos idênticos para toda linha, simplificando a engenharia de projetos

Contatores de grande capacidade

Contatores até 1600A em AC-3;


Contatores até 2450A em AC-1;

Disponibilidade operacional ininterrupta requer uma alta confiança operacional dos dispositivos usados. Os contatores Dilm da Eaton, não só tem um altíssimo período de vida em aplicações em AC-3, mais também são excepcionalmente preparados para as aplicações mais pesadas em AC-4.

Desta forma os equipamentos Eaton também tem sua confiabilidade de operação aumentada.

A indústria espera inovações dentro da engenharia elétrica para lhes trazer vantagens claras, tornando os processos mais eficientes, desde a fase de planejamento, instalação e operação.

- Tamanho compacto e elevado período de vida devido a tecnologia de contatos a vácuo, para os modelos a partir de 580A;
- Comando direto de um PLC, sem a necessidade de relés de interface (Bobinas Eletrônicas);
- Engenharia de projetos simplificada, devido a extensa abrangência de tensão das bobinas eletrônicas com um largo range.
- Dissipação térmica reduzida em até 96% em relação a uma bobina convencional, eliminando os custos de sistemas de ventilação nos painéis de controle e acionamentos;
- Consumo reduzido em até 76% devidos as bobinas eletrônicas de alto rendimento.





Com a Eaton você pode vencer os desafios da engenharia elétrica.

A Eaton tem provado sua competência como uma parceira nas soluções relacionadas a acionamentos de motores com alta qualidade e eficiência a mais de um século. A família xStart oferece uma gama completa de produtos para manobras, proteção, partida, operação e controle de motores. Você pode confiar em nossa competência em cada uma destas áreas, e nós podemos enfrentar qualquer desafio em acionamento elétrico com os contadores xStart.

Os novos contadores DILM podem partir motores até 1600A. Os critérios de desempenho foram significativamente melhorados, principalmente na redução de consumo das bobinas, tanto no fechamento quanto na retenção. Também oferecem economia de espaço e facilidade de instalação, o que faz dos novos contadores um produto de alto padrão.

Todos os nossos produtos são desenvolvidos e testados de acordo com os mais re-

centes padrões nacionais de internacionais. Os contadores xStart atendem as principais normas e desta forma estão perfeitamente preparados para ao mercado mundial.

Definitivamente prático: nos contadores até 38A, o contato auxiliar já é integrado, e os contadores DC já possuem um circuito supressor até os modelos de 170A. A partir de 17A os contadores DC possuem bobinas eletrônicas que dispensam o uso de relés de interface e oferecem

as seguintes vantagens:

- Significativamente menos dissipação de calor devido ao consumo reduzido;
- Transformadores de comando menores devido ao baixo consumo de fechamento e retenção;
- Para os contadores até 38A podemos realizar a ligação direta das bobinas às saídas de um PLC;

Com todas estas vantagens já incluídas no contador, seus custos são claramente reduzidos.


Na linha xStart os contatores DC não são maiores que os contatores AC

Os novos contatores xStart DIL são significativamente mais compactos que os antecessores, embora até 38A já possuam um contato auxiliar integrado. A vantagem disto está em particularmente com os contatores DC, que agora possuem o mesmo tamanho dos contatores AC.

Isto torna tudo mais fácil, simplificando o trabalho de engenharia, sem alterações de layout até mesmo se a tensão de comando mudar para outro determinado projeto.




Terminais duplos para conexão dos cabos




Os novos contatores xStart DIL até 170A possuem um novo sistema de terminais duplos

Que permite maior qualidade de conexão quando usamos cabos de diâmetros diferentes, Isto assegura uma conexão absolutamente firme, até mesmo em máquinas com grandes vibrações.



Sistema xStart



Sistema Convencional

Tabela de Consulta

Tabela de Consulta - Potências x Correntes

Potência		Corrente Nominal (A)*			Rendimento*	Fator de Potência*
CV	kW	220V	380V	440V	η %	cosφ
0,16	0,12	0,86	0,50	0,43	61,0	0,60
0,25	0,18	1,13	0,65	0,57	66,5	0,63
1,33	0,25	1,47	0,85	0,74	68,5	0,65
0,5	0,37	2,07	1,19	1,04	72,0	0,65
0,75	0,55	2,83	1,63	1,42	75,0	0,68
1	0,75	2,98	1,72	1,49	82,6	0,80
1,5	1,1	4,32	2,49	2,16	81,5	0,82
2	1,5	6,15	3,55	3,08	84,2	0,76
3	2,2	8,27	4,77	4,14	85,1	0,82
4	3	11,1	6,40	5,55	86,5	0,82
5	3,7	13,8	7,96	6,90	88,0	0,80
6	4,5	16,4	9,46	8,20	89,0	0,81
7,5	5,5	20,0	11,5	10,0	90,0	0,80
10	7,5	26,4	15,2	13,2	91,0	0,82
12,5	9,2	32,0	18,5	16,0	91,0	0,83
15	11	37,5	21,6	18,8	91,7	0,84
20	15	53,3	30,8	26,7	92,4	0,80
25	18,5	64,7	37,3	32,4	92,6	0,81
30	22	73,9	42,6	37,0	93,0	0,84
40	30	99,6	57,5	49,8	93,0	0,85
50	37	123	71,0	61,5	93,2	0,85
60	45	146	84,2	73,0	93,9	0,86
75	55	174	100	87,0	94,1	0,88
100	75	245	141	123	94,5	0,85
125	90	292	168	146	95,0	0,85
150	110	353	204	177	95,0	0,86
175	132	419	242	210	95,0	0,87
200	150	474	273	237	95,5	0,87
250	185	591	341	296	95,5	0,86
300	220	695	401	348	95,5	0,87
350	260	817	471	409	96,0	0,87
400	300	933	538	467	95,9	0,88
450	330	1020	589	510	96,1	0,88
500	370	1150	664	575	96,2	0,88
540	400	1240	715	620	97,0	0,88
610	450	13843	798	692	97,0	0,88
680	500	1537	887	769	97,0	0,88
760	560	1722	993	861	97,0	0,88
860	630	1937	1118	968	97,0	0,88


*Os valores apresentados são tipicamente para os motores 4 pólos (1800rpm), regime S1, fator de serviço igual a 1 e em redes de 60Hz. Para outras especificações, usar os dados da placa do motor para os cálculos.

Fórmula
$In(A) = \frac{P(W)}{V \times \sqrt{3} \times \cos\phi \times \eta}$

DILER - DILEM - DILEM4


Minicontatores

Minicontatores auxiliares DILER

Esquema Técnico	Minicontator Auxiliar				Módulo de Contato Auxiliar	
	Foto	Contatos	In - AC1 (A)	Referência	Contatos	Referência
		4NA	4	DILER-40(...)	2NA	20DILE
		2NA + 2NF	4	DILER-22(...)	4NA	40DILE
		3NA + 1NF	4	DILER-31(...)	2NF	02DILE
					4NF	04DILE
					1NA+1NF	11DILE
					2NA+2NF	22DILE
					1NA+3NF	13DILE
					3NA+1NF	31DILE
					1NA+1NF*	11DILE*
					2NA+2NF*	22DILE*


O minicontador em corrente DC DILER-22-G(...) não permite o uso dos blocos dos contatos auxiliares. *1NA avançado e 1NF atrasado

Minicontatores Tripolares DILEM

Esquema Técnico	Minicontator Auxiliar				Módulo de Contato Auxiliar		Relé Térmico		
	Foto	In - AC (A)	In - AC1 @40°C (A)	In - AC4 (A)	Referência	Contatos	Referência	Range de Ajuste (A)	Referência
		9	22	6,6	DILEM10(...)	2NF	02DILEM	0,1 - 0,16 0,16 - 0,24 0,24 - 0,4 0,4 - 0,6 0,6 - 1,0 1,0 - 1,6 1,6 - 2,4 2,4 - 4,0 4,0 - 6,0 6,0 - 9,0	ZE-0,16 ZE-0,24 ZE-0,4 ZE-0,6 ZE-1,0 ZE-1,6 ZE-2,4 ZE-4 ZE-6 ZE-9
						1NA + 1NF	11DILEM		
						2NA + 2NF	22DILEM		
						-	-		
		9	22	6,6	DILEM01(...)	2NA	20DILE		
						4NA	40DILE		
						2NF	02DILE		
						4NF	04DILE		
						1NA + 1NF	11DILE		
						2NA + 2NF	22DILE		
						1NA + 3NF	13DILE		
						3NA + 1NF	31DILE		
						1NA + 1NF*	11DDILE*		
						2NA + 2NF*	22DDILE*		

*1NA avançado e 1NF atrasado

Minicontatores Tetrapolares DILEM4

Esquema Técnico	Minicontator Auxiliar			Módulo de Contato Auxiliar		Relé Térmico	
	Foto	In - AC1 @40°C (A)	Referência	Contatos	Referência	Range de Ajuste (A)	Referência
		20	DILEM4(...)	2NF	02DILEM	0,1 - 0,16 0,16 - 0,24 0,24 - 0,4 0,4 - 0,6 0,6 - 1,0 1,0 - 1,6 1,6 - 2,4 2,4 - 4,0 4,0 - 6,0 6,0 - 9,0	ZE-0,16 ZE-0,24 ZE-0,4 ZE-0,6 ZE-1,0 ZE-1,6 ZE-2,4 ZE-4 ZE-6 ZE-9
				1NA+1NF	11DILEM		
				2NA+2NF	22DILEM		
				-	-		
				2NA	20DILE		
				4NA	40DILE		
				2NF	02DILE		
				4NF	04DILE		
				1NA+1NF	11DILE		
				2NA+2NF	22DILE		
				1NA+3NF	13DILE		
				3NA+1NF	31DILE		
				1NA+1NF*	11DDILE*		
				2NA+2NF*	22DDILE*		

*1NA avançado e 1NF atrasado

DILER - DILEM - DILEM4

Acessórios

Substituir (...) pela tensão desejada. Tensões disponíveis:		
	AC	DC
DILER DILEM	(24V 50/60HZ)	-G (24V DC)
	(42V 50HZ, 48V 60HZ)	-G (48V DC)
	(110V 50/60HZ)	-G (110V DC)
	(220V 50/60HZ)	-G (125V DC)
	(230V 50/60HZ)	-G (220V DC)
	(380V 50/60HZ)	






Acessórios para os minicontatores DILER, DILEM e DILEM4

Dispositivo	Utilizar com	Tensão	Código	Notas
Supressor Varistor	DILER, DILEM e DILEM4	24 - 48AC	VGDILE48	Para os contatores com operação AC em 50-60Hz. Contatores com operação em DC possuem supressor integrado.
		110 - 250AC	VGDILE250	
		380 - 415AC	VGDILE415	
Supressor RC	DILER, DILEM e DILEM4	24 - 48AC	RCDILE48	Para contatores com operação AC em 50-60Hz.
		110 - 250AC	RCDILE250	
		-	-	
Intertravamento mecânico	DILER, DILEM e DILEM4	-	MVDILE	Montagem com distância entre os minicontatores de 0mm. Permite a utilização de módulos de contatos auxiliares.
Jumper para contatos principais	DILEM e DILEM4	-	S1DILEM	Protegido contra contato acidental e com terminal de conexão isolado.
Jumpre para contatos principais com terminal	DILEM e DILEM4	-	P1DILEM	Protegido contra contato acidental e com terminal de conexão isolado. o kit consiste de 2 terminais.
Kit montagem de reversão	DILEM	-	MVS-WB-EM	Os cabos de controle estão integrados ao kit e possuem intertravamento elétrico entre os minicontatores.
Kit montagem Estrela-Triângulo	DILEM	-	MVS-SB-EM	Os cabos de controle estão integrados ao kit e possuem intertravamento elétrico entre os minicontatores.

DILM

Contatores Tripolares

Contatores tripolares DILM

Esquema Técnico	Minicontator Auxiliar				Módulo de Contato Auxiliar		Relé Térmico				
	Foto	In - AC (A)	In - AC1 @40°C (A)	In - AC4 (A)	Referência	Contatos	Referência	Range de Ajuste (A)	Referência		
		7	22	5	DILM 7-10(...) DILM 7-01(...)	1NA + 1NF	DILM32-XHI11 DILM32-XHI22 DILM32-XHI31	0,1 - 0,16	ZB12-0,16		
		9	22	6	DILM 9-10(...) DILM 9-01(...)	2NA + 2NF 3NA + 1NF		0,16 - 0,24	ZB12-0,24		
		12	22	7	DILM 12-10(...) DILM 12-01(...)	2NA 4NA 2NF		0,24 - 0,4	ZB12-0,4		
		15	22	7	DILM 15-10(...) DILM 15-01(...)	4NF 1NA + 1NF 2NA + 2NF		0,4 - 0,6	ZB12-0,6		
			18	40	10	DILM 17-10(...) DILM 17-01(...)	3NA + 3NF	DILA-XHI20 DILA-XHI40 DILA-XHI02 DILA-XHI04 DILA-XHI11 DILA-XHI22	0,6 - 1,0	ZB12-1,0	
			25	45	13	DILM 25-10(...) DILM 25-01(...)	1NA + 1NF* 2NA + 2NF*	DILA-XHI13 DILA-XHI31 Contatos auxiliares frontais - Normal	1,0 - 1,6	ZB12-1,6	
			32	45	15	DILM 32-10(...) DILM 32-01(...)	1NA + 1NF	DILA-XHIV11* DILA-XHIV22* * 1 NA avançado e 1 NF atrasado	1,6 - 2,4	ZB12-2,4	
			38	45	15	DILM 38-10(...) DILM 38-01(...)		DILM32-XHI11-S Contato auxiliar lateral somente para os modelos DILM 17 a DILM 38	2,4 - 4,0	ZB12-4	
									4,0 - 6,0	ZB12-6	
									6,0 - 10	ZB12-10	
		40	60	18	DILM 40 (...)	2NA	DILM150-XHI20 DILM150-XHI40 DILM150-XHI02 DILM150-XHI04 DILM150-XHI11 DILM150-XHI22 DILM150-XHI13 DILM150-XHI31	6,0 - 10	ZB65-10		
		50	80	21	DILM 50 (...)	4NA 2NF		10 - 16	ZB65-16		
		65	98	25	DILM 65 (...)	4NF 1NA + 1NF 2NA + 2NF		16 - 24	ZB65-24		
		72	98	25	DILM 72 (...)	1NA + 3NF		24 - 40	ZB65-40		
			80	110	40	DILM 80 (...)	3NA + 1NF 2NA + 2NF*	DILM150-XHIV22 Contatos auxiliares frontais - Normal	40 - 57	ZB65-57	
			95	130	50	DILM 95 (...)		DILM1000-XHIV11-S1 DILM1000-XHIV11-SA Contato auxiliar lateral - Normal	57 - 65	ZB65-65	
			115	160	55	DILM 115 (...)	1NA + 1NF 1NA + 1NF	DILM1000-XHIV11-S1* * 1 NA avançado e 1 NF atrasado	65 - 72	ZB65-72	
			150	190	65	DILM 150 (...)					
			170	225	65	DILM 170 (...)	1NA + 1NF*				
		185	337	136	DILM 185-S/22(...) DILM 185/22(...)	1NA + 1NF 1NA + 1NF 1NA + 1NF	DILM1000-XHIV11-S1 DILM1000-XHIV11-SA Contato auxiliar lateral - Normal DILM1000-XHIV11-S1* * 1 NA avançado e 1 NF atrasado	1 - 820	ZEV... Consultar o catálogo sobre o relé de proteção e motores ZEV		
		225	386	164	DILM 225-S/22(...) DILM 225/22(...)						
		250	429	200	DILM 250-S/22(...) DILM 250/22(...)						
		300	490	240	DILM 300-S/22(...) DILM 300/22(...)						
			400	612	296	DILM 400-S/22(...) DILM 400/22(...)					
			500	857	360	DILM 500-S/22(...) DILM 500/22(...)					
				580	980	456	DILM 580/22 (...)				
				650	1041	512	DILM 650/22 (...)				
				750	1102	576	DILM 750/22 (...)				
				820	1225	656	DILM 820/22 (...)				
			1000	1225	800	DILM 1000/22 (...)					
			1600	2200	1280	DILM 1600/22 (...)					
		-	1714	-	DILH 1400/22 (...)						
		-	2450	-	DILH 2000/22 (...)						


*1NA avançado e 1NF atrasado

DILM

Contatores Tripolares



Substituir (...) pela tensão desejada. Tensões disponíveis:					
	AC		AC		DC
DILM7 a DILM95	(24V 50/60HZ)	DILM185-S a DILM500-S	(110 - 120V 50/60HZ)	DILM7 a DILM95	(24V DC)
	(42V 50HZ, 48V 60HZ)		(220 - 240V 50/60HZ)		(48V DC)
	(110V 50/60 HZ)	DILM185 a DILM1000*	(RA110): 48-110V 40 - 60HZ		(110V DC)
	(220V 50/60 HZ)		(RA250): 110-250V 40 - 60HZ		(125V DC)
	(230V 50/60HZ)		(RA500): 250 - 500V 40 - 60HZ		(220V DC)
	(380V 50/60HZ)				
DILM115 a DILM170*	(RAC24): 24V 50/60 HZ	DILM1600 a	(RAW250): 230 - 250V 40 - 60HZ	DILM17 a DILM170*	(RDC24): 24 - 27V DC
	(RAC48): 42 - 48V 60 HZ				(RDC60): 48 - 60V DC
	(RAC120): 100 - 120V 50/60 HZ	(RDC130): 110 - 130V DC			
	(RAC240): 190 - 240V 50/60 HZ)	(RDC240): 200 - 240V DC			
	(RAC440): 380 - 440V 50/60 HZ)	DILH1400/ 2000*		DILM185 a DILM1000*	(RDC48): 24 - 48V DC
			(RA110): 48 - 110V DC		
				(RA48): 110 - 250V DC	



- DILM...-10:** 1 Contato auxiliar NA já incorporado ao contator.
- DILM...-01:** 1 Contato auxiliar NF já incorporado ao contator
- DILM.../22:** 2 Contatos auxiliares NA mais dois contatos auxiliares NF já incorporados ao contator.


Acessórios para os contatores tripolares DILM

Dispositivo	Utilizar com	Tensão	Código	Notas
Supressor Varistor	DILM7 - DILM15	24 - 48 AC	DILM12-XSPV48	Para os contatores com operação AC em 50 - 06Hz. Contatores com operação DC já possuem supressor integrado. Os contatores modelos DILM115 a DILM170 já possuem o supressor integrado.
		48 - 130 AC	DILM12-XSPV130	
		130 - 240 AC	DILM12-XSPV240	
		240 - 500 AC	DILM12-XSPV500	
	DILM17 - DILM38	24 - 48 AC	DILM32-XSPV48	
		48 - 130 AC	DILM32-XSPV130	
		130 - 240 AC	DILM32-XSPV240	
		240 - 500 AC	DILM32-XSPV500	
	DILM40 - DILM95	24 - 48 AC	DILM95-XSPV48	
		110 - 240 AC	DILM95-XSPV240	
		240 - 500 AC	DILM95-XSPV500	
Supressor Varistor com LED	DILM7 - DILM15	24 - 48 AC	DILM12-XSPVL48	Para os contatores com operação AC em 50 - 06Hz. Contatores com operação DC já possuem supressor integrado. Os contatores modelos DILM115 a DILM170 já possuem o supressor integrado.
		130 - 240 AC	DILM12-XSPVL240	
	DILM17 - DILM38	24 - 48 AC	DILM32-XSPVL48	
		130 - 240 AC	DILM32-XSPVL240	
	DILM40 - DILM95	24 - 48 AC	DILM95-XSPVL48	
		110 - 240 AC	DILM95-XSPVL240	
Supressor RC	DILM7 - DILM15	24 - 48 AC	DILM12-XSPR48	Para os contatores com operação AC em 50 - 06Hz. Contatores com operação DC já possuem supressor integrado. Os contatores modelos DILM115 a DILM170 já possuem o supressor integrado.
		130 - 240 AC	DILM12-XSPR240	
		240 - 500 AC	DILM12-XSPR500	
	DILM17 - DILM38	24 - 48 AC	DILM32-XSPR48	
		130 - 240 AC	DILM32-XSPR130	
		240 - 500 AC	DILM32-XSPR240	
	DILM40 - DILM95	24 - 48 AC	DILM95-XSPR48	
		130 - 240 AC	DILM95-XSPR240	
		240 - 500 AC	DILM95-XSPR500	
Diodo de Roda Livre	DILM7 - DILM15	12 - 250 DC	DILM12-XSPD	Para os contatores acima de 17A (DILM17) não é necessária a utilização deste acessório. As bobinas em DC são eletrônicas.
Intertravamento Mecânico	DILM7 - DILM15	-	DILM12-XMV	Montagem com distância entre os contatores de 0mm. Pode ser usado nos contatores AC e DC.
	DILM17 - DILM38	-	DILM32-XMV	
	DILM40 - DILM72	-	DILM65-XMV	
	DILM80 - DILM170	-	DILM150-XMV/E	Montagem com distância entre os contatores de 15mm. Pode ser usado nos contatores AC e DC. Não é possível utilizar contato auxiliar entre o contator e intertravamento.
	DILM185 - DILM500	-	DILM500-XMV	
	DILM580 - DILM1600	-	DILM820-XMV	
Jumper para Contatos Principais com Terminal	DILM7 - DILM15	-	DILM12-XP1	Protegido contra contato acidental e com terminal de conexão isolado.
	DILM17 - DILM38	-	DILM32-XP1	
	DILM40 - DILM72	-	DILM65-XP1	
	DILM80 - DILM170	-	DILM150-XP1	
Jumper para Contatos Principais sem Terminal	DILM7 - DILM15	-	DILM12-XS1	Protegido contra contato acidental.
	DILM17 - DILM32	-	DILM32-XS1	
	DILM40 - DILM72	-	DILM65-XS1	
	DILM80 - DILM170	-	DILM150-XS1	
	DILM185 - DILM400	-	DILM400-XS1	
	DILM500	-	DILM500-XS1	
Kit Montagem de Reversão	DILM7 - DILM15	-	DILM12-XRL	Possui intertravamento elétrico.
	DILM17 - DILM32	-	DILM32-XRL	
	DILM40 - DILM72	-	DILM65-XRL	
	DILM80 - DILM170	-	DILM150-XRL	
	DILM185 - DILM250	-	DILM250-XRL	
	DILM300 - DILM400	-	DILM400-XRL	
Kit Montagem Estrela-Triângulo	DILM7 - DILM15	-	DILM12-XSL	Possui intertravamento elétrico.
	DILM17 - DILM32	-	DILM32-XSL	
	DILM40 - DILM72	-	DILM65-XSL	
	DILM80 - DILM170	-	DILM150-XSL	
	DILM185 - DILM250	-	DILM250-XSL	
	DILM300 - DILM400	-	DILM400-XSL	
Bobinas Individuais	DILM17 - DILM38	-	DILM32-XSP(...)	Para os modelos DILM7 a DILM15 não é possível a substituição de bobinas.
	DILM40 - DILM72	-	DILM65-XSP(...)	
	DILM80 - DILM95	-	DILM95-XSP(...)	
	DILM115 - DILM170	-	DILM150-XSP(...)	
	DILM185-S - DILM250-S	-	DILM250-S-XSP/E(...)	
	DILM185 - DILM250	-	DILM250-XSL/E(...)	
	DILM300-S - DILM500-S	-	DILM500-S-XSL/E(...)	
	DILM300 - DILM500	-	DILM500-XSL/E(...)	
	DILM580 - DILM1000	-	DILM1000-XSL/E(...)	
	DILM7 - DILM38	-	DILM32-XTEE(...)	
Temporizadores (Eletrônicos)	DILM7 - DILM38		DILM32-XTED-1(...)	Na energização, range de 0,05 a 100 seg.
			DILM32-XTED-10(...)	Na desenergização, range de 0,05 a 1 seg.
			DILM32-XTED-100(...)	Na desenergização, range de 0,05 a 10 seg.
			DILM32-XTED-1000(...)	Na desenergização, range de 5 a 100 seg.
			DILM32-XTEY20(...)	Estrela-Triângulo, range de 1 a 30 seg.



DILA - DILMP

Contatores Auxiliares e Contatores Tripolares

Contatores Auxiliares DILA

Esquema Técnico	Contator Auxiliar				Módulo de Contato Auxiliar	
	Foto	Contatos	In - AC1 (A)	Referência	Contatos	Referência
		4NA	4	DILA-40(...)	2NA	DILA-XHI20
		2NA + 2NF	4	DILA-22(...)	4NA	DILA-XHI40
		3NA + 1NF	4	DILA-31(...)	2NF	DILA-XHI02
					4NF	DILA-XHI04
					1NA + 1NF	DILA-XHI11
					2NA + 2NF	DILA-XHI22
					1NA + 3NF	DILA-XHI13
					3NA + 1NF	DILA-XHI31
					1NA + 1NF*	DILA-XHIV11
					2NA + 2NF*	DILA-XHIV22

*1NA avançado e 1NF atrasado

Esquema Técnico	Minicontator Auxiliar			Módulo de Contato Auxiliar		Relé Térmico	
	Foto	In - AC1 @40°C (A)	Referência	Contatos	Referência	Range de Ajuste (A)	Referência
		20	DILMP20(...)	1NA + 1NF 2NA + 2NF 3NA + 1NF	DILM32-XHI11 DILM32-XHI22 DILM32-XHI31 DILA-XHI20 DILA-XHI40 DILA-XHI02 DILA-XHI04 DILA-XHI11 DILA-XHI22	0,1 - 0,16 0,16 - 0,24 0,24 - 0,4 0,4 - 0,6 0,6 - 1,0 1,0 - 1,6 1,6 - 2,4 2,4 - 4,0	ZB12-0,16 ZB12-0,24 ZB12-0,4 ZB12-0,6 ZB12-1,0 ZB12-1,6 ZB12-2,4 ZB12-4
		32	DILMP32-10(...)	4NF 1NA + 1NF 2NA + 2NF 1NA + 3NF 3NA + 1NF	DILA-XHI22 DILA-XHI13 DILA-XHI31 Contatos auxiliares frontais - Normal DILA-XHIV11* DILA-XHIV22* *Contatos auxiliares frontais com 1 NA avançado e 1 NF atrasado.	0,1 - 0,16 0,16 - 0,24 0,24 - 0,4 0,4 - 0,6 0,6 - 1,0 1,0 - 1,6 1,6 - 2,4 2,4 - 4,0 4,0 - 6,0 6,0 - 10 10 - 16 16 - 24 24 - 32	ZB32-0,16 ZB32-0,24 ZB32-0,4 ZB32-0,6 ZB32-1,0 ZB32-1,6 ZB32-2,4 ZB32-4 ZB32-6 ZB32-10 ZB32-16 ZB32-24 ZB32-32
		45	DILMP45-10(...)	1NA + 1NF* 2NA + 2NF*			
		63	DILMP63(...)	2NA 4NA 2NF 4NF 1NA + 1NF 2NA + 2NF 1NA + 3NF 3NA + 1NF 2NA + 2NF*	DILM150-XHI20 DILM150-XHI02 DILM150-XHI04 DILM150-XHI11 DILM150-XHI20 DILM150-XHI22 DILM150-XHI13 DILM150-XHI31 DILM150-XHIV22	6,0 - 10 10 - 16 16 - 24 24 - 40 40 - 57 57 - 65	ZB65-10 ZB65-16 ZB65-24 ZB65-40 ZB65-57 ZB65-65
		80	DILMP80(...)				
		125	DILMP125(...)				
		160	DILMP160(...)	1NA + 1NF 1NA + 1NF	DILM1000-XHI11-S1 DILM1000-XHI11-SA Contatos auxiliares laterais - Normal	25 - 35 35 - 50 50 - 70 70 - 100 95 - 125 120 - 150 150 - 175	ZB150-35 ZB150-50 ZB150-70 ZB150-100 ZB150-125 ZB150-150 ZB150-175
		200	DILMP200(...)	1NA + 1NF*	DILM1000-XHI11-S1* *1NA avançado e 1NF atrasado		

*1NA avançado e 1NF atrasado

DILM...-10: 1 Contato auxiliar NA já incorporado ao contator.

DILA - DILMP

Acessórios



Substituir (...) pela tensão desejada. Tensões disponíveis:			
	AC		DC
DILMP20 a DILMP80	(24V 50/60HZ)	DILMP20	(24V 50/60HZ)
	(110V 50/60HZ)	DILMP32 a DILMP200	(RDC24): 24 - 27V DC
	(220V 50/60HZ)		
	(230V 50/60HZ)		
DILMP125 a DILMP200	(RAC24): 24V 50/60HZ	DILA	(24V DC)
	(RAC120): 100 - 120V 50/60HZ		(48V DC)
	(RAC240): 190 - 240V 50/60HZ		(110V DC)
DILA	(24V 50/60HZ)		(125V DC)
	(42V 50HZ, 48V 60HZ)		(220V DC)
	(110V 50/60HZ)		
	(220V 50/60HZ)		
	(230V 50/60HZ)		
	(380V 50/60HZ)		

Acessórios para os contatores DILA e DILMP

Dispositivo	Utilizar com	Tensão	Código	Notas
Supressor Varistor	DILA e DILMP20	24 - 48 AC	DILM12-XSPV48	Para os contatores com operação AC em 50 - 06Hz. Contatores com operação DC já possuem supressor integrado.
		48 - 130 AC	DILM12-XSPV130	
		130 - 240 AC	DILM12-XSPV240	
		240 - 500 AC	DILM12-XSPV500	
	DILMP32 - DILMP45	24 - 48 AC	DILM32-XSPV48	Os contatores modelos DILMP125 a DILMP200 já possuem o supressor integrado.
		48 - 130 AC	DILM32-XSPV130	
		130 - 240 AC	DILM32-XSPV240	
		240 - 500 AC	DILM32-XSPV500	
	DILMP63 - DILMP80	24 - 48 AC	DILM95-XSPV48	
		110 - 240 AC	DILM95-XSPV240	
		240 - 500 AC	DILM95-XSPV500	
Supressor Varistor com LED	DILA e DILMP20	24 - 48 AC	DILM12-XSPVL48	Contatores com operação em DC já possuem supressor integrado.
		130 - 240 AC	DILM12-XSPVL240	
	DILMP32 - DILMP45	24 - 48 AC	DILM32-XSPVL48	Os contatores modelos DILMP125 a DILMP200 já possuem o supressor integrado.
		130 - 240 AC	DILM32-XSPVL240	
	DILMP63 - DILMP80	24 - 48 AC	DILM95-XSPVL48	
		110 - 240 AC	DILM95-XSPVL240	
Supressor RC	DILA e DILMP20	24 - 48 AC	DILM12-XSPR48	Para os contatores com operação AC em 50 - 06Hz. Contatores com operação DC já possuem supressor integrado.
		130 - 240 AC	DILM12-XSPR240	
		240 - 500 AC	DILM12-XSPR500	
	DILMP32 - DILMP45	24 - 48 AC	DILM32-XSPR48	Os contatores modelos DILMP125 a DILMP200 já possuem o supressor integrado.
		130 - 240 AC	DILM32-XSPR130	
		240 - 500 AC	DILM32-XSPR240	
	DILMP63 - DILMP80	24 - 48 AC	DILM95-XSPR48	
		130 - 240 AC	DILM95-XSPR240	
		240 - 500 AC	DILM95-XSPR500	
Diodo de Roda Livre	DILA e DILMP20	12 - 250 DC	DILM12-XSPD	Para os contatores acima de 32A (DILMP32) não é necessária a utilização deste acessório. As bobinas em DC são eletrônicas.
Intertravamento Mecânico	DILA e DILMP20	-	DILM12-XMV	Montagem com distância entre os contatores de 0mm. Pode ser utilizado nos contatores AC e DC.
	DILMP32 - DILMP45	-	DILM32-XMV	
	DILMP63 - DILMP80	-	DILM65-XMV	
	DILMP125 - DILMP200	-	DILM150-XMV/E	
Temporizadores (Eletrônicos)	DILA e DILMP20	-	DILM32-XTEE(...)	Na energização, range de 0,05 a 100 seg.
			DILM32-XTED-1(...)	Na desenergização, range de 0,05 a 1 seg.
			DILM32-XTED-10(...)	Na desenergização, range de 0,05 a 10 seg.
			DILM32-XTED-100(...)	Na desenergização, range de 5 a 100 seg.
			DILM32-XTEY20(...)	Estrela-Trângulo, range de 1 a 30 seg.

Dados Técnicos

DILM7 - DILM 170

				DILM7	DILM9	DILM12	DILM15
Geral							
Período de Vida Mecânica							
Operação AC	Operações	$\times 10^6$	10	10	10	10	10
Operação DC	Operações	$\times 10^6$	10	10	10	10	10
Temperatura Ambiente	Aberto	°C	-25/60	-25/60	-25/60	-25/60	-25/60
Resistência a Choques Mecânicos (IEC/EN 60068-2-27)							
Choque Meio Senoidal							
Contatos Principais	Fechamento de Contato	g	10	10	10	10	10
Contatos Auxiliares	Fechamento do Contato	g	7	7	7	7	7
	Abertura do Contato	g	5	5	5	5	5
Peso							
Operação AC		kg	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
Operação DC		kg	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28
Capacidade dos Terminais e dos Terminais dos Contatos Principais							
Fio Sólido		mm ²	1x (0.75 - 4)	1x (0.75 - 4)	1x (0.75 - 4)	1x (0.75 - 4)	1x (0.75 - 4)
		mm ²	2x (0.75 - 2.5)	2x (0.75 - 2.5)	2x (0.75 - 2.5)	2x (0.75 - 2.5)	2x (0.75 - 2.5)
Flexível com Terminal		mm ²	1x (0.75 - 4)	1x (0.75 - 4)	1x (0.75 - 4)	1x (0.75 - 4)	1x (0.75 - 4)
		mm ²	2x (0.75 - 2.5)	2x (0.75 - 2.5)	2x (0.75 - 2.5)	2x (0.75 - 2.5)	2x (0.75 - 2.5)
Flexível sem Terminal		mm ²	-	-	-	-	-
Sólido ou Trançado		AWG	18 - 10	18 - 10	18 - 10	18 - 10	18 - 10
Condutor Chato (Barramento Flexível)	Número de Lâminas x Largura x Espessura	mm	-	-	-	-	-
Capacidade dos Terminais dos Contatos Auxiliares							
Fio Sólido		mm ²	1x (0.75 - 4)	1x (0.75 - 4)	1x (0.75 - 4)	1x (0.75 - 4)	1x (0.75 - 4)
		mm ²	2x (0.75 - 2.5)	2x (0.75 - 2.5)	2x (0.75 - 2.5)	2x (0.75 - 2.5)	2x (0.75 - 2.5)
Flexível com Terminal		mm ²	1x (0.75 - 2.5)	1x (0.75 - 2.5)	1x (0.75 - 2.5)	1x (0.75 - 2.5)	1x (0.75 - 2.5)
		mm ²	2x (0.75 - 2.5)	2x (0.75 - 2.5)	2x (0.75 - 2.5)	2x (0.75 - 2.5)	2x (0.75 - 2.5)
Sólido ou Trançado		AWG	18 - 10	18 - 10	18 - 10	18 - 10	18 - 10
Contatos Principais							
Tensão de Isolação Nominal	Ui	VAC	690	690	690	690	690
Tensão de Operação Nominal	Ue	VAC	690	690	690	690	690
Capacidade de fechamento (cos φ conforme IEC/EN60 947) para 690V		A	112	112	144	155	155
Capacidade de Abertura	220/230V	A	70	90	120	124	124
	380/400V	A	70	90	120	124	124
	500V	A	50	70	100	100	100
	660/690V	A	40	50	70	70	70
AC							
Operação em AC-1							
Temperatura ao Ar livre Convencional, corrente em 3 pólos 50-60Hz	Aberto 40°C	A	22	22	22	22	22
	Aberto 60°C	A	20	20	20	20	20
Operação em AC							
Corrente Nominal de Operação em AC-3 Aberto, 50 - 60 Hz, 3 pólos	220/230V	I _e	A	7	9	12	15.5
	380/400V	I _e	A	7	9	12	15.5
	500V	I _e	A	5	7	10	12.5
	660/690V	I _e	A	4	5	7	9
Potência do Motor	220/230V	P	kW	2.2	2.5	3.5	4
	380/400V	P	kW	3	4	5.5	7.5
	500V	P	kW	3.5	4.5	7	7.5
	660/690V	P	kW	3.5	4.5	6.5	7
Sistema Magnético							
Valores de Fechamento e Abertura das Bobinas							
Operação AC	Fechamento	$\times U_c$	0.8 - 1.1	0.8 - 1.1	0.8 - 1.1	0.8 - 1.1	0.8 - 1.1
Operação DC	Fechamento	$\times U_c$	0.8 - 1.1	0.8 - 1.1	0.8 - 1.1	0.8 - 1.1	0.8 - 1.1
Consumo da Bobina 1,0 x U_c							
Operando em AC	Bobina em 52Hz	Fechamento	VA	24	24	24	24
			VA	30	30	30	30
	Bobina em 60Hz	Retenção	VA	3.4	3.4	3.4	3.4
			VA	4.4	4.4	4.4	4.4
			W	1.2	1.2	1.2	1.2
			W	1.4	1.4	1.4	1.4
Operando em DC	Fechamento	W	3	3	4.5	4.5	4.5
		Retenção	W	3	3	4.5	4.5



DILM17	DILM25	DILM32/ DILM38	DILM40	DILM50	DILM65/ DILM72	DILM80	DILM95	DILM115	DILM150	DILM170
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
-25/60	-25/60	-25/60	-25/60	-25/60	-25/60	-25/60	-25/60	-25/60	-25/60	-25/60
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
0.42	0.42	0.42	0.9	0.9	0.9	2	2	2	2	2
0.48	0.48	0.48	1.1	1.1	1.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
1 x (0.75 - 16)	1 x (0.75 - 16)	1 x (0.75 - 16)	1 x (2.5 - 16)	1 x (2.5 - 16)	1 x (2.5 - 16)	-	-	-	-	-
2 x (0.75 - 10)	2 x (0.75 - 10)	2 x (0.75 - 10)	2 x (2.5 - 16)	2 x (2.5 - 16)	2 x (2.5 - 16)	-	-	-	-	-
1 x (0.75 - 16)	1 x (0.75 - 16)	1 x (0.75 - 16)	1 x (2.5 - 35)	1 x (2.5 - 35)	1 x (2.5 - 35)	1 x (4 - 70)	1 x (4 - 70)	1 x (10 - 95)	1 x (10 - 95)	1 x (10 - 95)
2 x (0.75 - 10)	2 x (0.75 - 10)	2 x (0.75 - 10)	2 x (2.5 - 35)	2 x (2.5 - 35)	2 x (2.5 - 35)	2 x (4 - 50)	2 x (4 - 50)	2 x (10 - 70)	2 x (10 - 70)	2 x (10 - 70)
1 x 16	1 x 16	1 x 16	1 x (16 - 50)	1 x (16 - 50)	1 x (16 - 50)	1 x (16 - 95)	1 x (16 - 95)	1 x (16 - 120)	1 x (16 - 120)	1 x (16 - 120)
18 - 6	18 - 6	18 - 6	2 x (16 - 35)	2 x (16 - 35)	2 x (16 - 35)	2 x (16 - 70)	2 x (16 - 70)	2 x (16 - 95)	2 x (16 - 95)	2 x (16 - 95)
-	-	-	12 - 2	12 - 2	12 - 2	8 - 3/0	8 - 3/0	8 - 3/0	8 - 3/0	8 - 3/0
			2 x (6 x 9 x 0.8)	2 x (6 x 9 x 0.8)	2 x (6 x 9 x 0.8)	2 x (6 x 16 x 0.8)	2 x (6 x 16 x 0.8)	2 x (6 x 16 x 0.8)	2 x (6 x 16 x 0.8)	2 x (6 x 16 x 0.8)
1 x (0.75 - 4)	1 x (0.75 - 4)	1 x (0.75 - 4)	1 x (0.75 - 4)	1 x (0.75 - 4)	1 x (0.75 - 4)	1 x (0.75 - 4)	1 x (0.75 - 4)	1 x (0.75 - 4)	1 x (0.75 - 4)	1 x (0.75 - 4)
2 x (0.75 - 4)	2 x (0.75 - 4)	2 x (0.75 - 4)	2 x (0.75 - 4)	2 x (0.75 - 4)	2 x (0.75 - 4)	2 x (0.75 - 2.4)	2 x (0.75 - 2.4)	2 x (0.75 - 2.4)	2 x (0.75 - 2.4)	2 x (0.75 - 2.4)
1 x (0.75 - 2.5)	1 x (0.75 - 2.5)	1 x (0.75 - 2.5)	1 x (0.75 - 2.5)	1 x (0.75 - 2.5)	1 x (0.75 - 2.5)	1 x (0.75 - 2.5)	1 x (0.75 - 2.5)	1 x (0.75 - 2.5)	1 x (0.75 - 2.5)	1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5)	2 x (0.75 - 2.5)	2 x (0.75 - 2.5)	2 x (0.75 - 2.5)	2 x (0.75 - 2.5)	2 x (0.75 - 2.5)	2 x (0.75 - 2.5)	2 x (0.75 - 2.5)	2 x (0.75 - 2.5)	2 x (0.75 - 2.5)	2 x (0.75 - 2.5)
18 - 14	18 - 14	18 - 14	18 - 14	18 - 14	18 - 14	18 - 14	18 - 14	18 - 14	18 - 14	18 - 14
690	690	690	690	690	690	1000	1000	1000	1000	1000
690	690	690	690	690	690	1000	1000	1000	1000	1000
238	350	384	560	700	910	1120	1330	1610	2100	2100
170	250	320	400	500	650	800	950	1150	1500	1500
170	250	320	400	500	650	800	950	1150	1500	1500
170	250	320	400	500	650	800	950	1150	1500	1500
120	150	180	250	320	370	650	800	1100	1200	1320
40	45	45	60	80	98	110	130	160	190	225
35	40	40	50	65	80	90	110	130	160	185
18	25	32 38	40	50	65 72	80	95	115	150	170
18	25	32 38	40	50	65 72	80	95	115	150	170
18	25	32 38	40	50	65 72	80	95	115	150	170
12	25	18 18	25	32	37 37	65	80	93	100	150
5	7.5	10 10	12.5	15.5	20 22	25	30	37	48	52
7.5	11	15 15	18.5	22	30 37	37	45	55	75	92
12	17.5	23 23	28	36	47 45	58	70	85	110	120
11	14	17 17	23	30	35 35	63	75	90	96	140
0.8 - 1.1	0.8 - 1.1	-0.8 - 1.1	0.8 - 1.1	0.8 - 1.1	0.8 - 1.1	0.8 - 1.1	0.8 - 1.1	0.8 - 1.1	0.8 - 1.1	0.8 - 1.1
0.7 - 1.2	0.7 - 1.2	0.7 - 1.2	0.7 - 1.2	0.7 - 1.2	0.7 - 1.2	0.7 - 1.2	0.7 - 1.2	0.7 - 1.2	0.7 - 1.2	0.7 - 1.2
52	52	52	149	149	149	310	310	180	180	180
67	67	67	178	178	178	345	345	170	170	170
7.1	7.1	7.1	16.0	16.0	16.0	26.0	26.0	3.1	3.1	3.1
8.7	8.7	8.7	19.0	19.0	19.0	30.0	30.0	3.1	3.1	3.1
2.1	2.1	2.1	4.3	4.3	4.3	5.8	5.8	2.1	2.1	2.1
2.6	2.6	2.6	5.3	5.3	5.3	7.1	7.1	2.1	2.1	2.1
12 at 24V	12 at 24V	12 at 24V	24 at 24V	24 at 24V	24 at 24V	90 at 24V	90 at 24V	149 at 24V	149 at 24V	149 at 24V
0.5 at 24V	0.5 at 24V	0.5 at 24V	0.5 at 24V	0.5 at 24V	0.5 at 24V	1.3 at 24V	1.3 at 24V	2.1 at 24V	2.1 at 24V	2.1 at 24V

Dados Técnicos

DILM7 - DILM1600, DILH

				DILM185		DILM225/ DILM250	
Geral							
Normas							
Período de Vida Mecânica							
Operação AC		Operações	$\times 10^6$	10		10	
Operação DC		Operações	$\times 10^6$	10		10	
Frequência de Operações mecânicas							
Operação AC		Operações/h		3000		3000	
Operação DC		Operações/h		3000		3000	
Temperatura Ambiente		Aberto	°C	25...60		25...60	
Resistência a Choques Mecânicos (IEC/EN 60068-2-27)							
Choque Meio Senoidal							
Contatos Principais	Contato NA	g		10		10	
Contatos Auxiliares	Contato NA	g		10		10	
	Contato NF	g		8		8	
Capacidade dos Terminais dos Contatos Principais							
Flexível com Terminal		mm ²		35 - 95		50 - 240	
Trançado com Terminal		mm ²		50 - 120		70 - 240	
Sólido ou Trançado		AWG		1/0 - 250 MCM		2/0 - 500 MCM	
Barramento Blindado		Largura	mm	20		20 25	
Torque de Aperto		Nm		24		24	
Capacidade dos Terminais dos Cabos dos Circuitos de Controle							
Sólido		mm ²		1 x (0.75 - 2.5)		1 x (0.75 - 2.5)	
		mm ²		2 x (0.75 - 2.5)		2 x (0.75 - 2.5)	
Flexível com Terminal		mm ²		1 x (0.75 - 2.5)		1 x (0.75 - 2.5)	
		mm ²		2 x (0.75 - 2.5)		2 x (0.75 - 2.5)	
Sólido ou Trançado		AWG		2 x (18 - 12)		2 x (18 - 12)	
Contatos Principais							
Tensão de Isolação Nominal		Ui	VAC	1000		1000	
Tensão de Operação Nominal		Ue	VAC	1000		1000	
Capacidade de fechamento							
		220/230V	A	2500		2500	
		380/400V	A	2500		2500	
		500V	A	2500		2500	
		660/690V	A	2500		2500	
		1000V	A	760		760	
AC							
Operação em AC-1							
Temperatura ambiente, corrente em 3 pólos 50-60Hz							
Aberto	40°C	I _{th}	A	337		386	429
	50°C	I _{th}	A	301		345	383
	55°C	I _{th}	A	287		329	366
	60°C	I _{th}	A	275		315	350
Sistema Magnético							
Valores de Fechamento e Abertura das Bobinas							
DILM... Bobinas Eletrônicas	Fechamento	$\times U_c$		$0.7 \times U_{Cmin} - 1.15 \times U_{Cmax}$		$0.7 \times U_{Cmin} - 1.15 \times U_{Cmax}$	
DILM...-S Bobinas Normais	Fechamento	$\times U_c$		$0.85 \times U_{Cmin} - 1.1 \times U_{Cmax}$		$0.85 \times U_{Cmin} - 1.1 \times U_{Cmax}$	
DILM... Bobinas Eletrônicas	Abertura	$\times U_c$		$0.2 \times U_{Cmin} - 0.6 \times U_{Cmax}$		$0.2 \times U_{Cmin} - 0.6 \times U_{Cmax}$	
DILM...-S Bobinas Normais	Abertura	$\times U_c$		$0.2 \times U_{Cmin} - 0.4 \times U_{Cmax}$		$0.2 \times U_{Cmin} - 0.4 \times U_{Cmax}$	
Consumo da Bobina 1,0 x U_c							
DILM... Bobinas Eletrônicas	Fechamento	VA		380 ²⁾		380 ²⁾	
DILM... Bobinas Eletrônicas	Fechamento	W		250		250	
DILM... Bobinas Eletrônicas	Retenção	VA		4.3		4.3	
DILM... Bobinas Eletrônicas	Retenção	W		3.3		3.3	
DILM...-S Bobinas Normais	Fechamento	VA		360		360	
DILM...-S Bobinas Normais	Fechamento	W		325		325	
DILM...-S Bobinas Normais	Retenção	VA		4.3		4.3	
DILM...-S Bobinas Normais	Retenção	W		3.3		3.3	



DILM300/ DILM400		DILM500		DILM580/ DILM650		DILM750/ DILM820		DILM1000		DILM1600		DILH1400/ DILH2000	
IEC/ EN 60947, VDE 0660, UL CSA													
7		7		5		5		5		5		5	
7		7		5		5		5		5		5	
2000		2000		1000		1000		1000		1000		1000	
2000		2000		1000		1000		1000		1000		1000	
25...60		25...60		25...60		25...60		25...60		25...60		25...60	
10		10		10		10		10		10		10	
10		10		10		10		10		10		10	
8		8		8		8		8		8		8	
50 - 240		50-240		50-240		50/240		50/240		-		-	
70 - 240		70-240		70-240		70/240		70/240		-		-	
2/0 - 500 MCM		2/0-500 MCM		2/0-500 MCM		2/0-500		2/0-500		-		-	
25		30		30		60		60		100		80	100
24		24		24		35		35		35		35	
1 x (0.75 - 2.5)		1 x (0.75 - 2.5)		1 x (0.75 - 2.5)		1 x (0.75 - 2.5)		1 x (0.75 - 2.5)		1 x (0.75 - 2.5)		1 x (0.75 - 2.5)	
2 x (0.75 - 2.5)		2 x (0.75 - 2.5)		2 x (0.75 - 2.5)		2 x (0.75 - 2.5)		2 x (0.75 - 2.5)		2 x (0.75 - 2.5)		2 x (0.75 - 2.5)	
1 x (0.75 - 2.5)		1 x (0.75 - 2.5)		1 x (0.75 - 2.5)		1 x (0.75 - 2.5)		1 x (0.75 - 2.5)		1 x (0.75 - 2.5)		1 x (0.75 - 2.5)	
2 x (0.75 - 2.5)		2 x (0.75 - 2.5)		2 x (0.75 - 2.5)		2 x (0.75 - 2.5)		2 x (0.75 - 2.5)		2 x (0.75 - 2.5)		2 x (0.75 - 2.5)	
2 x (18 - 12)		2 x (18 - 12)		2 x (18 - 12)		2 x (18 - 12)		2 x (18 - 12)		2 x (18 - 12)		2 x (18 - 12)	
1000		1000		1000		1000		1000		1000		1000	
1000		1000		1000		1000		1000		1000		1000	
5000		5000		6500		8200		8200		16000		8200	
5000		5000		6500		8200		8200		16000		8200	
5000		5000		6500		8200		8200		16000		8200	
5000		5000		6500		8200		8200		16000		8200	
950		950		4350		5800		5800		5800		5800	
490	612	857		980	1041	1102	1225	1225		2200		1714 ³⁾	2450 ³⁾
438	548	767		876	931	986	1095	1095		1970		1533 ³⁾	2190 ³⁾
418	522	731		836	888	940	1044	1044		1880		1462 ³⁾	2089 ³⁾
400	500	700		800	850	900	1000	1000		1800		1400 ³⁾	2000 ³⁾
0.7 x U _{Cmin} - 1.15 x U _{Cmax}													
0.85 x U _{Cmin} - 1.1 x U _{Cmax}													
0.2 x U _{Cmin} - 0.6 x U _{Cmax}													
0.2 x U _{Cmin} - 0.4 x U _{Cmax}													
450 ²⁾		450 ²⁾		800 ³⁾		800 ³⁾		800 ³⁾		1600 ³⁾		800 ³⁾	1600 ³⁾
350		350		700		700		700		1400		700	1400
4.3		4.3		7.5		7.5		7.5		15		7.5	15
3.3		3.3		6.5		6.5		6.5		16		6.5	13
715		715		-		-		-		-		-	
645		645		-		-		-		-		-	
4.3		4.3		-		-		-		-		-	
3.3		3.3		-		-		-		-		-	

Diagramas

Diagramas DILA-XHI

DILA XHI20		DILA XHI11		DILA XHI02		DILA XHIV11	
DILA XHI40		DILA XHI31		DILA XHI22		DILA XHI13	
DILA XHI04		DILA XHIV22					

Diagramas DILM...-XHI


DILM32 XHI11		DILM32 XHI02		DILM32 XHI22		DILM32 XHI31	
DILM32 XHI11-S		DILM150 XHI20		DILM150 XHI11		DILM150 XHIA11	
DILM150 XHI02		DILM150 XHI40		DILM150 XHI31		DILM150 XHI22	
DILM150 XHIA22		DILM150 XHI13		DILM150 XHI04		DILM150 XHIV22	
DILM1000 XHI11-SI		DILM1000 XHIV11-SI		DILM1000 XHI11-SA			

Dimensões


Minicontatores DILER..., DILEM...

Minicontator auxiliar


DILER-...
DILER-...-G



DILER-... + ...DILE
DILER-...-G + ...DILE




DILER-...
DILEM-...-G




Equipamento	C	C1
DILE(E)M	52	83
DILE(E)M(-G)	54	86

DILER-... + HDILE
DILEM-...-...G + HDILE



Supressores




RCDILE...
VGDILE



Dimensões

Contatores Auxiliares DILA e Contatores DILM


Contator com módulo de contato auxiliar



Dimensões


Contatores Auxiliares DILA e Contatores DILM

Contator com módulo de contato auxiliar





Supressores

DILM...XSP...



Dimensões

Contatores DILM e DILH



Contatores AC1 e AC3




Tabela de Similaridade

Tabela de similaridade

Corrente em AC3 (A)	Contator Antigo	Relé Térmico Atual	Corrente em AC3 (A)	Contator xStart	Relé Térmico xStart
9	DILEM*	ZE...	9	DILEM*	ZE...
-	DILR	-	-	DILA	-
-	-	-	7	DILM7*	ZB12...
-	DIL00M*	Z00...	9	DILM9*	ZB12...
12	DIL00AM*	Z00...	12	DILM12*	ZB12...
16	DIL00BM*	Z00...	15	DILM15*	ZB12...
23	DIL0M	Z00...	17	DILM17*	ZB32...
30	DIL0AM	Z00...	25	DILM25*	ZB32...
36	DIL1M	Z1...	32	DILM32*	ZB32...
-	DIL1AM	Z1...	38	DILM38*	ZB32...
43	-	-	40	DILM40	ZB65...
58	DIL2M	Z1...	50	DILM50	ZB65...
72	DIL2AM	Z1...	65	DILM65	ZB65...
-	DIL3M80	Z5-.../...K3	72	DILM72	ZB65...
85	-	-	80	DILM80	ZB150...
104	DIL3AM85	Z5-.../...K3	95	DILM95	ZB150...
142	DIL4M115	Z5-.../...K4	115	DILM115	ZB150...
-	DIL4AM145	Z5-.../...K4	150	DILM150	ZB150...
-	-	-	170	DILM170	ZB150...

* Possuem um contato NA (DIL...-10) ou um contato NF (DIL...-01)

Os relés térmicos ZB32 e ZB65 permitem montagem separada com uso dos acessórios ZB32-XEZ e ZB65-XEZ

Os relés térmicos ZB150-.../KK são usados para montagens separadas

Fórmulas

Fórmula e Conversão de Medidas

Conforme o SI (Sistema Internacional de Medidas)

Potência
1 kW = 1.36 CV = 1000Nm/s
1CV = 0.736 kW = 736Nm/s

Cálculo de Potência e Corrente para Motores Trifásicos

$$P(W) = V \times I \times \cos \varphi \times \eta \times \sqrt{3}$$

$$I(A) = \frac{P(W)}{V \times \sqrt{3} \times \cos \varphi \times \eta}$$

Onde: P = Potência de Entrada (W);
V = Tensão de Trabalho (V);
I = Corrente Nominal (A);
Cos φ = Fator de Potência;
η = Rendimento (%);



Na indústria elétrica, a Eaton é líder mundial em serviços e produtos para controles elétricos, distribuição de energia, UPS, bem como produtos e serviços para automação industrial. Através de sua avançada engenharia de produto, com métodos de fabricação de padrão global, além de serviços e suporte técnico, a Divisão Elétrica de Negócios da Eaton desenvolve soluções com foco nos clientes, através de marcas de renome como: Cutler-Hammer®, Powerware®, Durant®, Heinemann®, Holec® e MEM®, que atendem globalmente às diferentes necessidades dos mercados industriais, concessionárias de energia, residencial, comercial, TI e OEM.

A Eaton Corporation é um fabricante industrial diversificado com vendas de US\$ 15,4 bilhões em 2008. A Eaton é

líder mundial em sistemas elétricos e componentes para controle, distribuição e qualidade de energia. Também é líder em serviços e sistemas hidráulicos para equipamentos industriais, móveis e aéreos; sistemas de direção inteligente para economia de combustível e segurança em caminhões; sistemas de controle de ar para motores automotivos, bem como soluções inteligentes para economia de combustível e aumento da performance e segurança em motores e outros sistemas. A Eaton conta com 75 mil profissionais e comercializa seus produtos para clientes em mais de 150 países.

Para informações adicionais sobre a linha completa de produtos Eaton, visite o site www.eaton.com.br

Filiais de Vendas:

Grande São Paulo | Tel.: 11 2159-7150
Fax: 11 2159-7156

Interior de São Paulo e Centro-Oeste | Tel.: 19 2117-0032
2117-0033
2117-0034

Minas Gerais e Norte | Tel.: 31 2112-7070
Fax: 31 2112-7085

Rio de Janeiro, Espírito Santo e Nordeste | Tel.: 21 2106-3299
Fax: 21 3884-8704

Paraná | Tel.: 41 2107-9850
Fax: 41 2107-9851

Santa Catarina | Tel.: 47 3461-3179
Fax: 47 3461-3101

Rio Grande do Sul | Tel.: 51 2117-7000
Fax: 51 2117-7004